ACCESORIOS PARA CIMBRA



BOXEL

VIBRADOR ELÉCTRICO BOXEL

Descripción:

El convertidor electrónico BOXEL destaca por su ligereza y rendimiento, frente a las opciones tradicionales. Permite conectar varias agujas de alta frecuencia al mismo tiempo.

- Ligero y compacto: Más ligero y menos voluminoso. Muy manejable y robusto. Carcasa de aluminio y protección a prueba de golpes.
- Rendimiento superior: Sistema inteligente manteniendo frecuencias y voltajes óptimas, obteniendo un mayor volumen de vibrado en menor tiempo.
- Protección total: Placa enresinada para mayor protección contra la entrada de agua, altas temperaturas, sobretensión, sobrecargas... Protección y aislamiento completos (IP65).
- Ecológico: No precisa repuestos ni revisiones. No genera residuos. Silencioso y con un mantenimiento cero. E ciencia energética del 90%



Caracteristicas:

- 5 metros de cable
- Estructura protectora compuesta de cierres de goma y asideros de aluminio.
- Compatible con todas las agujas de alta frecuencia del mercado.
- Trabaja con baja tensión de seguridad de 42 V, eliminando el riesgo de descargas eléctricas.



442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparacimbra.com.mx/

ESCANEAME

DFAC Querétaro
ACCESORIOS PARA CIMBRA



BOXEL

VIBRADOR ELÉCTRICO BOXEL

Posibilidad de Conexiones:

MODELO	M38	M5	M6	M7	M8
BOXEL 215	x2	x2	x1	x1	X1
BOXEL 225	x2	x2	x2	x1	X2
BOXEL 325	x3	x3	x2	x1x	x2



Datos Técnicos:

MODELO	Dimensiones (cm) (LargoxAnchoxAlto)	Peso (kg)	N° de salidas	Entrada		Salida	
				Potencia	Voltaje/Frecuencia	Potencia	Voltaje/Frecuencia
BOXEL 215	48 x 31 x 18	10	2	1,7 KW 7,5 A	230V1 – 50 Hz	1,5 KVA 21 A	42V 3 – 200Hz
BOXEL 225	53 x 31 x 18	11	2	2,8 KW 12,5 A	230V1 – 50 Hz	2,5 KVA 31 A	42V 3 – 200Hz
BOXEL 325	53 x 31 x18	11	3	2,8 KW 12,5 A	230V1 – 50 Hz	2,5 KVA 31 A	42V 3 – 200Hz

442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparacimbra.com.mx/

ESCANEAME